

ESPAÑOL

IMPORTANTE; CARGUE EL PAQUETE DE PILAS COMPLETAMENTE ANTES DE USARLO POR PRIMERA VEZ.

Gracias por seleccionar la Portable Scene Light III. Al igual que ocurre con toda herramienta de precisión, el mantenimiento y cuidado razonables del producto brindarán años de servicio fiable. Lea este manual antes de usar su Portable Scene Light III.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. Esta guía incluye instrucciones importantes de funcionamiento y seguridad para su Portable Scene Light III.

▲ ADVERTENCIA Riesgo de incendio y quemaduras. La Portable Scene Light III proporciona un poente de alto haz. Cuando funciona durante más de unos segundos, se calienta. No deje nunca que la cara de la linterna repose contra ninguna superficie, incluida la piel, durante el funcionamiento. Transporte o almacene la linterna de manera que se reduzcan las probabilidades de que se encienda accidentalmente. La acumulación de calor resultante puede provocar un incendio, quemaduras o daño a la linterna.

SEGURIDAD OCULAR

▲ CUIDADO RADIACIÓN ÓPTICA (RG-2) NO MIRE DIRECTAMENTE AL HAZ. PODRÍA DAÑAR SU VISTA. DE CONFORMIDAD CON IEC 62471:2006.

SEGURIDAD DE LAS PILAS
▲ CUIDADO RIESGO DE EXPLOSIÓN, PELIGRO DE QUEMADURAS E INCENDIO. NO DESMONTÉ, APLASTE, CORTOCIRCUITE, NI CALIENTE A TEMPERATURAS POR ENCIMA DE 60 °C (140 °F) NI LAS DESECHE EN UN FUEGO. UTILICE SOLO CON LOS PRODUCTOS STREAMLIGHT ESPECÍFICOS. MANTÉNGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. LA PILA DEBE RECICLARSE O DESECHARSE CORRECTAMENTE.

El Portable Scene Light III incluye una pila reciclable de iones de litio. Al final de su vida útil, según establecen diferentes leyes estatales y del país, podría ser ilegal desechos esta pila en el flujo de residuos sólidos municipal. Consulte a los organismos locales a cargo de los residuos sólidos para informarse sobre las opciones de reciclado o desecho correcto de su área (en EE. UU.: RBRC).

SEGURIDAD EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO

▲ ADVERTENCIA Descarga eléctrica y peligro de daño al equipo. No utilice el suministro eléctrico bajo la lluvia, la nieve o en lugares húmedos. El suministro eléctrico no es impermeable. Mantenga el suministro eléctrico, el enchufe y los receptáculos secos. No lo opere con las manos húmedas o mientras se encuentra sobre superficies húmedas. No seguir estas instrucciones provocará daños al equipo y podría provocar la muerte o lesiones graves.











▲ AVISO Utilice la tapa de las pilas incluida durante el envío o el transporte de la pila SL-P6®. No utilizar la tapa de las pilas durante el envío podría infringir la normativa de transporte y crear un peligro de seguridad. Retire siempre la tapa de las pilas antes de proceder al uso normal del producto.

CARGA

La Portable Scene Light III debe estar completamente cargado antes de usarlo. Enchufe el cable de carga directamente en el puerto de carga en la base de la unidad del cabezal (con la pila instalada) o inserte la pila SL-P6® en el cargador. Aplique presión en el lateral situado más cerca del pestillo para facilitar la instalación. Presione hasta que el pestillo caiga visiblemente hasta la posición de bloqueo. Tire suavemente de la pila para confirmar que está segura. La pila de la SL-P6® está diseñada para dejarse almacenada en el cargador continuamente hasta el siguiente uso. Presione el pestillo de desbloqueo para extraer la pila del cargador o del cabezal. Cuando no se esté cargando el cabezal, utilice la tapa del puerto de carga para proteger el puerto de carga del cabezal de la entrada de agua.

Indicadores de nivel de carga de las pilas SL-P6® Battery Level Indicators

El indicador de estado de la pila de cuatro segmentos se iluminará cuando la pila se esté cargando o si se presiona el logo SL elevado.

Carga	Funcionamiento
	
100%	75 – 100%
	
75 – 99%	50 – 75%
	
50 – 75%	25 – 50%
	
25 – 50%	10 – 25%
	
0 – 25%	0 – 10%

NOTA: El cabezal se atenuará tres veces seguidas cuando a la pila le quede aproximadamente un 5% de vida útil.

FRANÇAIS

IMPORTANT : CHARGER COMPLÈTEMENT LA PILE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Merci d'avoir choisi la Portable Scene Light III. Comme pour tout outil de qualité, un entretien et une maintenance appropriés vous permettront de profiter de ce produit pendant des années. Prière de lire ce manuel avant d'utiliser votre la Portable Scene Light III.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS. Le présent guide contient des consignes importantes en matière de sécurité et d'utilisation de votre Portable Scene Light III.

▲ AVERTISSEMENT Danger d'incendie et de brûlure. La Portable Scene Light III procure un faisceau puissant. En cas d'utilisation pendant plus de quelques secondes, il deviendra chaud. Ne jamais laisser le projecteur avec la face contre toute surface, y compris la peau, en cours d'utilisation. Transporter ou entreposer le projecteur de sorte à minimiser le risque qu'il soit allumé par inadvertance. En effet, l'accumulation de chaleur en résultant peut entraîner un incendie, des brûlures ou endommager le projecteur.

SÉCURITÉ OCULAIRE
▲ ATTENTION RAYONNEMENTS OPTIQUES (RG-2 (GROUPE DE RISQUE 2)). NE PAS REGARDER DIRECTEMENT DANS LE FAISCEAU. IL EXISTE UN RISQUE POTENTIEL POUR LES YEUX. CONFORME À LA NORME CEI 62471:2006.

SÉCURITÉ DES PILES

▲ ATTENTION RISQUE D'EXPLOSION, DE BRÛLURE ET D'INCENDIE. NE PAS DÉMONTÉ, ÉCRASER, COURT-CIRCUITER, PORTER À UNE TEMPÉRATURE SUPÉRIEURE À 60 °C (140 °F), NI ÉLIMINER PAR LE FEU. À UTILISER EXCLUSIVEMENT AVEC LES PRODUITS STREAMLIGHT SPÉCIFIÉS.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. LES PILES DOIVENT ÊTRE RECYCLÉES OU MISES AU REBUT DE MANIÈRE ADEQUATE.

La Portable Scene Light III contient une pile Li-Ion recyclable. À la fin de sa durée de service, en fonction de la réglementation en vigueur aux niveaux national et régional, il est possible qu'il soit illégal d'éliminer les piles avec les ordures ménagères municipales. Consulter les autorités locales responsables de l'élimination des ordures pour connaître les solutions de recyclage ou de mise au rebut adéquates (aux États-Unis : RBRC).

SÉCURITÉ DES BLOCS D'ALIMENTATION











▲ AVERTISSEMENT Risque d'électrocution et de dommages matériels. Ne pas utiliser le bloc d'alimentation sous la pluie, dans la neige ou dans des endroits humides. Le bloc d'alimentation n'est pas étanche. Tenir le bloc d'alimentation, la fiche et les prises au sec. Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées ou en se tenant sur un sol mouillé. Le non-respect de ces instructions causera des dommages matériels et pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

▲ AVIS Utiliser le capuchon du compartiment à pile lors de l'expédition ou du transport de la batterie SL-P6®. Omettre d'utiliser le capuchon du compartiment à pile lors de l'expédition peut constituer une infraction à la réglementation en matière de transport et présenter un danger pour la sécurité. Toujours retirer le capuchon avant de procéder à l'utilisation normale du produit.

CHARGEMENT

La Portable Scene Light III doit être complètement chargée avant utilisation. Brancher le cordon de charge directement dans le port de charge situé à la base de la tête (contenant la pile) ou insérer la pile SL-P6® dans le chargeur. Pour faciliter l'installation, appuyer sur le côté le plus proche du loquet. Appuyer jusqu'à ce que le loquet s'enclenche visiblement en position verrouillée. Tirer doucement sur la pile pour s'assurer qu'elle est bien en place. La pile SL-P6® est conçue pour être entreposée dans le chargeur de manière continue jusqu'à l'utilisation suivante. Appuyer sur le loquet de déverrouillage pour retirer la pile du chargeur ou de la tête. Lorsque la tête n'est pas en cours de recharge, placer le couvercle sur le port de charge pour prévenir toute infiltration d'eau.

Voyants de niveau de charge de la pile SL-P6®
The four segment battery status indicator will illuminate when the battery is charging or if the raised SL logo is pressed.

Chargement	Fonctionnement
	
100%	75 – 100%
	
75 – 99%	50 – 75%
	
50 – 75%	25 – 50%
	
25 – 50%	10 – 25%
	
0 – 25%	0 – 10%

REMARQUE : la tête du projecteur réduira l'intensité d'éclairage trois fois de suite lorsque la pile atteindra environ 5 % de durée de vie restante.

Indicadores LED del cargador

Para asegurarse de que la pila se está cargando, el LED rojo del alojamiento del cargador deberá encenderse.

- Cargando... el LED rojo se ilumina de manera constante.
- Cargado... el LED verde se ilumina de manera constante.
- Error... el LED rojo parpadea rápidamente. Esto puede deberse a que la temperatura está fuera de rango, a la tensión de entrada o a un problema con el paquete de pilas.

Montaje del cargador

No deberá montar nunca el cargador contra una superficie sensible al calor. Antes de perforar cualquier orificio, asegúrese de que haya suficiente espacio para insertar y extraer la pila. Se incluyen tres (3) tornillos autosecantes n.º 8 de 5 cm (2 pulg.) para la instalación del cargador. El tamaño de orificio correcto para estos tornillos en la plancha metálica es de 3,18 mm (1/8 de pulg.).

Suministro eléctrico del Portable Scene Light III

La Portable Scene Light III utiliza el suministro eléctrico n.º 22092 de Streamlight. El suministro eléctrico cuenta con un LED verde que se iluminará cuando se conecta a una fuente de alimentación de CA.

INSTALACIÓN EN VEHÍCULOS

IMPORTANTE: Antes de realizar conexiones eléctricas en un vehículo, tenga en cuenta que un cortocircuito en la batería del vehículo podría provocar con facilidad un incendio. Realice todas las conexiones con orejetas aisladas u otros conectores previstos para dicho uso. Asegúrese de que su instalación está protegida mediante fusible. Se recomienda el uso de un fusible de diez (10) amperios.

El cable de alimentación de 12 V CC (#22056) está equipado con un enchufe para encendedor de cigarrillos y está disponible para la instalación del soporte de montaje en un vehículo. Es posible extraer el enchufe para encender cigarrillos y es posible acoplar directamente los cables a una fuente de alimentación para una instalación más permanente. Debe usarse un fusible de diez amperios en el borne positivo. El cable con rayas es positivo y el cable sin marcar es negativo. Al conectar el cable de carga a un bloque de fusibles, el cable de alimentación positivo con rayas va en el conector que está inactivo cuando el fusible del vehículo no está instalado. El soporte de montaje está aislado eléctricamente del circuito de carga y permite realizar instalaciones con conexión a tierra positivas. El foco para iluminación de escenas está protegido mediante polaridad y si se conecta con la polaridad inversa simplemente no se cargará hasta estar conectada correctamente.

Streamlight recomienda conectar cargadores a una fuente de alimentación sin conmutar para garantizar que la pila esté siempre completamente cargada. Si el vehículo no va a conducirse durante varios días, habrá que extraer la pila del soporte de montaje para evitar la descarga de la batería del vehículo. El cargador consumirá un máximo de 4,5 amperios durante un máximo de 6 horas y 0,02 amperios en el modo de mantenimiento cuando la pila está completamente cargada.

MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DEL TRÍPODE

Almacenamiento de los accesorios y gestión de los cables

El trípode incluye dos cestas diseñadas para alojar de manera segura la pila SL-P6® o el suministro de alimentación. Coloque el componente en la cesta y átelo de manera segura con las cintas de caucho que se incluyen. Para evitar riesgos de tropiezos, enrolle el cable de suministro de alimentación alrededor de los ganchos integrados para la gestión del cable.

Selección de la configuración de los pies

El trípode plegable ha sido diseñado para ser utilizado en diferentes superficies.

- Superficies duras (pavimento, cemento, suelo): utilice el pie naranja con el lado plano orientado hacia abajo para mayor estabilidad.
- Terreno blando o suelto (tierra, arena, grava, hierba): Retire cada pie naranja tirando del pasador de desbloqueo rápido, dele la vuelta a cada pie y vuelva a insertar el pasador. Los pies están marcados por lo que solo pueden instalarse en la orientación correcta. Las puntas metálicas anclarán a continuación el trípode de manera segura al suelo.

Voyants LED du chargeur
La LED rouge sur le boîtier du chargeur doit s'allumer pour indiquer que la pile est en cours de charge.

- En cours de charge...la LED rouge est en continu.
- Chargée...la LED verte est en continu.
- Erreur...la LED rouge clignote rapidement. Ceci peut être dû à une température ou une tension d'alimentation hors limites, ou à un problème avec le bloc-piles.

Montage du chargeur

Le chargeur ne doit jamais être monté contre une surface sensible à la chaleur. Avant de percer des trous, s'assurer qu'il y a un dégagement suffisant pour insérer et retirer la pile. Trois (3) vis auto-tararudeuses n.º 8 x 5 cm (2 po) sont fournies pour monter le chargeur. Le trou de taille correcte pour ces vis dans la tôle est de 3,18 mm (1/8 po).

Bloc d'alimentation du Portable Scene Light III

La Portable Scene Light III utilise un bloc d'alimentation de Streamlight n.º 22092. Ce bloc d'alimentation est muni d'une LED verte qui s'allume lorsqu'il est branché sur une prise secteur.

INSTALLATION DANS UN VÉHICULE

IMPORTANT : Avant d'effectuer tout raccordement électrique à un véhicule, garder à l'esprit qu'une pile automobile en court-circuit peut aisément démarrer un incendie. Effectuer toutes les connexions avec des cosses isolées ou autres connecteurs prévus à cet effet. S'assurer que l'installation comporte les fusibles appropriés. Un fusible de dix (10) amperes est recommandé.

Un cordon de charge de 12 V CC (n.º 22056) avec fiche allume-cigare est disponible pour l'installation du support de montage dans un véhicule. La fiche allume-cigare peut être retiré, et les fils raccodés directement à une source d'alimentation pour une installation plus permanente. Un fusible de 10 ampères doit être utilisé sur le fil positif. Le fil d'alimentation à rayures est positif et le fil non marqué est négatif. Lors de la connexion du cordon de charge à un bloc de fusibles, le fil d'alimentation rayé positif va vers le connecteur qui n'est pas alimenté lorsque le fusible du véhicule est retiré. Le support de montage est électriquement isolé du circuit de charge et permet des installations avec mise à la masse positive. Le projecteur de chantier est polarisé et, si connecté en polarité inverse, il ne se chargera pas tant qu'il ne sera pas connecté correctement.

Streamlight recommande de connecter les chargeurs à une source d'alimentation non commutée pour s'assurer que la pile est toujours complètement chargée. Si le véhicule n'est pas conduit pendant plusieurs jours, la pile doit être retirée du support de montage pour éviter de décharger la batterie du véhicule. Le chargeur consommera un maximum de 4,5 ampères pour un maximum de 6 heures et de 0,02 ampères en mode maintenance lorsque la pile est complètement chargée.

CONFIGURATION ET FONCTIONNEMENT DU TRÉPIED

Rangement des accessoires et gestion des câbles

Le trépied comprend deux paniers conçus pour accueillir en toute sécurité soit la pile SL-P6®, soit le bloc d'alimentation. Placer le composant dans le panier et l'attacher solidement à l'aide des sangles en caoutchouc prévues. Pour éviter tout risque de trébuchement, enrouler le câble du bloc d'alimentation autour des crochets de rangement intégrés.

Sélection de la configuration des pieds

Ce trépied pliable est conçu pour être utilisé sur différentes surfaces.

- Surfaces dures (chaussée, béton, revêtement de sol) : utiliser les pieds orange, la face plate vers le bas, pour plus de stabilité.
- Sols meubles ou instables (terre, sable, gravier, herbe) : retirer chaque pied orange en tirant sur la goupille à dégagement rapide, retourner chaque pied, puis réinsérer la goupille. Les pieds sont indexés et ne peuvent donc être installés dans un sens. Les pointes métalliques permettent d'ancre fermement le trépied dans le sol.

▲ AVISO RIESGO DE VUELCO. El trípode completamente extendido está clasificado para velocidades del viento de hasta 72 km/h. En condiciones de mucho viento, coloque el pie naranja en posición de clavos y ancle al suelo. Si la velocidad del viento es superior a los 72 km/h, baje todas las secciones telescópicas para evitar que vuelque.

Apertura y ajuste de las patas del trípode

El trípode cuenta con una extensión ajustable de la pata que le permite personalizar la posición para obtener máxima estabilidad en función del terreno. Para desplegar el trípode:

- Sostenga el asa del trípode de manera segura con una mano.
- Pulse y mantenga presionado el gatillo de la empuñadura.
- Mientras mantiene el gatillo pulsado, tire hacia arriba del eje central con la otra mano para extender las patas.
- Suelte el gatillo para bloquear las patas en una de las posiciones designadas.

NOTA: Durante el despliegue, debe mantenerse el trípode alejado del suelo. Si las patas tocan el suelo, las patas no se abrirán.

Montaje del cabezal en el trípode

Sitúe el orificio del soporte en U sobre la parte superior del soporte del trípode e insértelo para bloquearlo en su sitio. Confirme que el cabezal está firmemente bloqueado antes de usarlo. El cabezal puede girarse hacia arriba/abajo o hacia la izquierda/derecha hasta la posición deseada. Para extraer el cabezal, pulse y mantenga presionado el mecanismo de desbloqueo rápido del soporte en U y tire hacia arriba.

Ajuste de la altura

El trípode incluye dos secciones telescópicas en la parte superior del poste, que permite al foco alcanzar una altura de aproximadamente 2,44 m. Para extenderlas, abra la palanca de ajuste de sección, extienda la sección y cierre la palanca para bloquearlas.

Plegado del trípode para el transporte

▲ CUIDADO PELIGRO DE PINZAMIENTO. Mantenga las manos y los dedos alejados de las secciones telescópicas al plegar el poste. Si se extienden las secciones telescópicas con el cabezal instalado, pueden bajar rápidamente y crear un peligro de pinzamiento o aplastamiento. Utilice dos manos para bajar las secciones extendidas de manera controlada.

Para plegar el trípode:

- Retraiga todas las secciones telescópicas de una en una empezando por la sección superior. Apoye firmemente cada sección mientras abre el pestillo para bajarlo lentamente, luego cierre el pestillo para bloquearlo en su sitio.
- Siempre que sea posible, retire el cabezal mediante el mecanismo de liberación rápida antes de plegar el poste.
- Sostenga el trípode por el asa, y pulse y mantenga presionado el gatillo y empuje el eje central hacia abajo hasta que las patas se plieguen por completo. Observe que las patas no se plegarán si el trípode descansa sobre el suelo.
- Suelte el gatillo para bloquear el trípode en la posición cerrada.

FUNCIONAMIENTO GENERAL

▲ AVISO Cargue completamente la pila antes de usarla por primera vez.

El cabezal del Portable Scene Light III puede utilizarse como linterna manual o montado en un trípode con el soporte en U incluido. El cabezal puede recibir alimentación de la pila SL-P6® o a través del cable de suministro de alimentación del Portable Scene Light III.

NOTA: Para mantener la protección contra la entrada de agua, la pila deberá estar instalada.

Hay un interruptor basculante en la parte posterior del cabezal, junto al lugar donde está instalada la pila. Pulse y suelte el interruptor en cualquiera de las direcciones para encender. Pulse y suelte el interruptor de nuevo para cambiar de modo. Estos son los modos disponibles: Alto-Medio-Bajo. Pulse y mantenga presionado el interruptor para apagar la Portable Scene Light III. La unidad recordará el último ajuste de intensidad.

▲ AWIS RISQUE DE BASCULEMENT Une fois entièrement déployé, le trépied est conçu pour résister à des vents pouvant atteindre 72 km/h. En cas de vent fort, placer les pieds orange en position « pointes » et les ancrer fermement dans le sol. Si la vitesse du vent dépasse 72 km/h, abaisser toutes les sections télescopiques pour éviter tout risque de basculement.

Ouverture et réglage des jambes du trépied

Le trépied est doté d'un système d'écartement des jambes réglable qui permet d'adapter la position du trépied pour assurer une stabilité optimale en fonction du terrain. Pour déployer le trépied :

- Tenir fermement la poignée du trépied d'une main.
- Appuyer sur la détente située sur la poignée et la maintenir enfoncée.
- Tout en maintenant la détente enfoncée, tirer vers le haut sur l'axe central avec l'autre main pour déployer les jambes.
- Relâcher la détente pour verrouiller les jambes dans l'une des positions désignées.

REMARQUE : le trépied doit être maintenu à distance du sol pendant son déploiement. Si les pieds touchent le sol, les jambes ne se déploieront pas.

▲ AVIS RISQUE DE BASCULEMENT Une fois entièrement déployé, le trépied est conçu pour résister à des vents pouvant atteindre 72 km/h. En cas de vent fort, placer les pieds orange en position « pointes » et les ancrer fermement dans le sol. Si la vitesse du vent dépasse 72 km/h, abaisser toutes les sections télescopiques pour éviter tout risque de basculement.

Ouverture et réglage des jambes du trépied

Le trépied est doté d'un système d'écartement des jambes réglable qui permet d'adapter la position du trépied pour assurer une stabilité optimale en fonction du terrain. Pour déployer le trépied :

- Tenir fermement la poignée du trépied d'une main.
- Appuyer sur la détente située sur la poignée et la maintenir enfoncée.
- Tout en maintenant la détente enfoncée, tirer vers le haut sur l'axe central avec l'autre main pour déployer les jambes.
- Relâcher la détente pour verrouiller les jambes dans l'une des positions désignées.

REMARQUE : le trépied doit être maintenu à distance du sol pendant son déploiement. Si les pieds touchent le sol, les jambes ne se déploieront pas.

Montage de la tête du projecteur au trépied

Aligner l'orifice du support en U avec la fixation située sur le haut du trépied, puis enfoncer pour le verrouiller. S'assurer que la tête du projecteur est bien verrouillée avant utilisation. La tête peut être orientée vers le haut ou vers le bas, ou vers la gauche ou la droite, selon la position souhaitée. Pour retirer la tête du projecteur, maintenir enfoncé le mécanisme de déverrouillage rapide situé sur le support en U, puis tirer la tête vers le haut.

Réglage de la hauteur

Le trépied est équipé de deux sections télescopiques à l'extrémité supérieure de la colonne centrale, ce qui permet au projecteur d'atteindre une hauteur d'environ 2,5 mètres. Pour les déployer, ouvrir le levier de réglage, étendre la section, puis refermer le levier pour verrouiller.

Replier le trépied pour le transport

▲ ATTENTION RISQUE DE PINCEMENT Veillez à ne pas placer vos mains ni vos doigts près des sections télescopiques lorsque vous rétractez la colonne centrale. Si les sections télescopiques sont déployées et que la tête du projecteur est installée, elles peuvent s'affaisser d'un coup et présenter un risque de pincement ou d'écrasement. Abaisser plutôt les sections déployées à l'aide des deux mains, de manière contrôlée.

Pour replier le trépied :

- Rétracter toutes les sections télescopiques, une à la fois, en commençant par la section du haut. Maintenir fermement chaque section au moment de déverrouiller le loquet pour l'abaisser doucement, puis refermer le loquet pour verrouiller.

- Si possible, retirer la tête du projecteur à l'aide du mécanisme de déverrouillage rapide avant de rétracter la colonne centrale.

- Tenir le trépied par la poignée, appuyer sur la détente et la maintenir enfoncée, puis pousser la colonne centrale vers le bas jusqu'à ce que les jambes soient complètement rétractées. Noter que les jambes ne se rétracteront pas si le trépied touche le sol.

- Relâcher la détente pour verrouiller le trépied dans la position fermée.

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

▲ AVIS Charger complètement la pile avant la première utilisation.

La tête de la Portable Scene Light III peut être utilisée comme une lampe portable ou montée sur trépied à l'aide du support en U fourni. Elle peut être alimentée à l'aide de la pile SL-P6® ou du bloc d'alimentation Portable Scene Light III.

REMARQUE : pour maintenir la protection IP, la pile doit être installée.

Un interrupteur à bascule est situé au dos de la tête du projecteur, à côté du compartiment de la pile. Appuyer sur l'interrupteur dans n'importe quel sens et relâcher pour allumer le projecteur. Appuyer et relâcher de nouveau pour changer le mode d'éclairage. Les modes disponibles sont fort, moyen, faible.

Appuyer sur l'interrupteur et le maintenir enfoncé pour éteindre la Portable Scene Light III. L'appareil garde en mémoire le dernier réglage d'intensité.

Emparejamiento del mando a distancia al cabezal y desemparejamiento

Para emparejar el mando a distancia, empezando con la luz apagada, pulse y mantenga presionado el interruptor basculante en el cabezal hasta que la luz parpadee. Luego pulse el botón en el mando varias veces hasta que la luz se encienda. Es posible emparejar un mando a varios focos para la iluminación de escenas.

Para desemparejar el mando a distancia, empezando con la luz encendida, pulse y mantenga presionado el interruptor basculante en el cabezal hasta que la luz parpadee dos veces. NOTA: Cualquier mando emparejado previamente se desemparejará.

Uso del mando a distancia

El mando a distancia utiliza dos pilas alcalinas AAA y funciona en una radiofrecuencia de 433 MHz. Hay un LED encima del botón que se iluminará cuando se pulse el botón y las pilas estén cargadas. Sustituya las pilas con un destornillador Phillips si el LED del mando a distancia ya no se enciende.

Al pulsar una vez el botón y soltarlo, el cabezal se encenderá. Al pulsar y soltar el botón de nuevo pasará por los modos disponibles: Alto-Medio-Bajo. Una vez que la luz esté encendida, pulse y mantenga presionado el botón para apagar la luz.

Si la luz no responde al mando a distancia, compruebe que las pilas del mando a distancia estén cargadas y repita el procedimiento de emparejamiento.

NOTA: El mando a distancia no funcionará durante un máximo de 8 segundos al conectar inicialmente la energía al cabezal.

MANTENIMIENTO

Mantenga el compartimento de pilas del cabezal y la junta tórica en la parte inferior del paquete de pilas limpios y libres de residuos.

USO DEL PRODUCTO

Las linternas Streamlight se han diseñado para ser utilizadas como fuentes de luz portátiles de alta intensidad y para uso pesado. El uso de las linternas Streamlight para cualquier otro fin que no sea como fuentes de luz está expres