



E-FLOOD® LITEBOX® SISTEMA DE FALHA DE ENERGIA

Lanterna de feixe de inundação recarregável de 1.500 lúmens com circuito de falha de energia

O leve E-Flood LiteBox sistema de falha de energia produz iluminação difusa de área usando quatro LEDs com refletores rasos para um padrão de feixe de inundação mais amplo. Sua cabeça articulada permite que você direcione a luz exatamente onde for necessária, e seu grande botão de pressão é fácil de usar com as mãos enluvadas.

- Circuito de falha de energia que acende automaticamente a luz quando há falta de energia
- **Modos alto e baixo:**
 - **Alto:** 1.500 lúmens; 4.700 candelas; Boca de 137m; dura 7,5 horas
 - **Baixo:** 350 lúmens; 1.000 candelas; viga de 63m; funciona 17,75 horas
- IPX4 resistente à água
- Interruptor de botão grande com indicador de status da bateria
 - Durante a operação, a luz vermelha piscando indica que é necessário carregar. Durante o carregamento, o verde indica totalmente carregado.
- Carcaça em termoplástico ABS de alto impacto; alça fácil de segurar
- Bateria de íon de lítio de 7,4 V, 5200 mAh com controle de segurança integrado
- **Comprimento:** 28,4 cm; **Largura:** 12,7 cm; **Altura:** 16,3 cm
- **Peso:** 1,389 kg
- Garantia vitalícia limitada

PRODUCT SPECIFICATIONS

High Lumens
1.500

Run Time
7,50

Run Time
17,75

Beam Distance
137

Max Candela 4.700
Battery Type Íon de lítio
Length 11,20 Polegadas (28,45 Centímetros)
Weight 3 libras 1,60 onças (1406,14 gramas)
Colors laranja